

基本接続図

(1) 12V電源供給電気錠用結線

DC12V

12V用電気錠通電時施設型

12V+

GND

BELL-

BELL+

SEN

GND

BUT

NO

COM

NC

AL+

AL-

茶

青

FR107

+

-

(3) 自動ドア/電気錠制御盤/ELV結線

DC12V

自動ドア電気錠制御盤ELV

12V+

GND

BELL-

BELL+

SEN

GND

BUT

NO

COM

NC

AL+

AL-

(2) 24V電源供給電気錠用結線

DC12V

24V用電気錠通電時施設型

12V+

GND

BELL-

BELL+

SEN

GND

BUT

NO

COM

NC

AL+

AL-

茶

青

FR107

+

-

DC電源

24V用電気錠通電時施設型

12V+

GND

BELL-

BELL+

SEN

GND

BUT

NO

COM

NC

AL+

AL-

茶

青

FR107

+

-

端子部分拡大図

1

2

3

4

5

12V+

GND

BELL-

BELL+

SEN

GND

BUT

NO

COM

NC

AL+

AL-

12VOUT

GND

IWD1

IWD0

RLED

GLD

BEEP

付属コネクタ

1

2

3

4

5

7

6

12V+

GND

BELL-

BELL+

SEN

GND

BUT

NO

COM

NC

AL+

AL-

12VOUT

GND

IWD1

IWD0

RLED

GLD

BEEP

基本構成図

ドアベル

ドアベル

アラーム用電源

アラーム

DC電源

12V+

GND

BELL-

BELL+

SEN

GND

BUT

NO

COM

NC

AL+

AL-

マグネットセンサー

基本構成図

RS232C/RS485コンバーター

TCP/IP

退出スイッチ

マグネットセンサー

電気錠

ドアベル

エクスターミナルリーダー

アラーム

通信方法

RS485通信

LAN/WAN通信

3

5

WD0

WD1

GND

RXD

TXD

GND

485+

485-

12VOUT

GND

IWD1

IWD0

RLED

GLD

BEEP

室外側子機

(ワイガンド出力)

室内側親機

(ワイガンド入力)

1	J20用コネクタ	型番	BioSimlo	承認	確認	設計	作成
2	J19用コネクタ	品名	リーダーユニット	フジャマ	フジャマ	フジャ	ハシモト
3	J33用コネクタ		(接続図)	'11/5/17	'11/5/17	'11/5/17	'11/5/17
4	J17用コネクタ			SCALE	単位	図面番号	
5	J15用コネクタ					3-2	
6	付属LAN用モジュラジャック(背面)						
7	付属LAN用モジュラジャック(正面)						